



HP Color LaserJet Enterprise M554dn-printer

Fremtidssikret ydeevne, uanset hvad der sker i virksomheden



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Verdens sikreste udskrivning¹

- BIOS-koden bliver automatisk kontrolleret under opstarten og vil reparere sig selv, hvis den er blevet kompromitteret.
- Common Criteria-certificeret² til uafbrudt overvågning af aktivitet i hukommelsen med henblik på at opdage og stoppe angreb i realtid.
- Firmware bliver automatisk kontrolleret under opstarten for at validere kodens autenticitet – underskrevet digitalt af HP.
- Printerens udgående netværksforbindelser bliver inspiceret for at stoppe mistænkelige forespørgsler og standse malware.
- Beskyt data, som er lagret på printeren – nøgler, adgangskoder, certifikater etc. – med det indbyggede HP Trusted Platform-modul.³

Let at bruge, enkel at administrere

- HP FutureSmart-firmware kan opdateres med de seneste funktioner⁴ for at optimere din investering i de kommende år.
- Centraliser styringen af dit printmiljø med HP Web Jetadmin – og gør arbejdet mere effektivt.⁵
- Aktivér nemt arbejdsgange i hele din flåde med en ensartet brugeroplevelse og brugervenlige tabletagtige ikoner.
- Forvent ensartede resultater i høj kvalitet med teknologi, som automatisk justerer printindstillingerne efter papirtypen.
- Arbejd med mindre ventetid. Skru op for produktiviteten med printhastigheder på op til 33 sider/min.⁶

Forbedret produktivitet til at styrke arbejdsgrupper

- Giv arbejdsgrupper det, de skal bruge for at kunne levere gode resultater. Vælg og implementer hundredvis af løsninger fra HP og tredjepart.
- Print, del og få adgang til ressourcer hurtigt med indbygget Ethernet og trådløst netværk som ekstraudstyr.⁷
- Print direkte fra farveskærmen på 2,7".
- Brug mindre tid på at isætte papir med op til tre papirbakker, som giver en yderligere kapacitet på 1.200 ark.

Bæredygtighed er en god forretning

- Hjælper med at spare papir fra dag 1. Dobbelt-sidede (dupleks) print er standard og giver automatisk besparelser.⁸
- Hjælper med at mindske papir- og tonerspild ved kun at printe det, som der virkelig er nødvendigt, med HP Roam til virksomheder.⁹
- Hjælper på en intelligent måde med at spare energi ved kun at bruge den strøm, som du har brug for, for med HP Auto-tænd/sluk-teknologi.¹⁰
- Hjælper med at mindske dit digitale fodaftryk. Det er nemt og gratis at genbruge patroner med HP Planet Partners.¹¹

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise M554dn vist

1. 250-arks udbakke
2. Adgang til de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence via frontdækslet
3. Automatisk dobbeltsideprint (standard)
4. 6,9 cm (2.7") farvegrafikskærm med 24 taster
5. Tilslutning af hardware (til oprettelse af forbindelse til tilbehør og enheder fra tredjeparter)
6. Lettilgængelig USB-port
7. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
8. Højre dæksel til fjernelse af papirstop og adgang til fuseren
9. 100-arks universalbakke 1
10. 550-arks papirbakke 2 giver en samlet papirkapacitet på 650 ark
11. Plads til kabelsikkerhedslås
12. Gigabit Ethernet-port
13. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
14. Hi-Speed-USB 2.0-port til tredjepartsenheder



Tilbehør, forbrugsvarer og support

| | |
|---|---|
| Forbrugsvarer ⁷ | B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V Fuser Kit (Gennemsnitlig ydeevne: 150.000 sider) |
| | B5L37A HP Color LaserJet B5L37A Toner Collection Unit (Gennemsnitlig ydeevne: 54.000 sider) |
| | W2120A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 5.500 sider) |
| | W2120X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (13.000 sider) |
| | W2121A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, cyan (4.500 sider) |
| | W2121X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (10.000 sider) |
| | W2122A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, gul (4.500 sider) |
| | W2122X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (10.000 sider) |
| | W2123A Original HP 212A LaserJet-tonerpatron, magenta (4.500 sider) |
| | W2123X Original HP 212X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (10.000 sider) |
| | Tilbehør |
| 4QL32A HP Legic Secure USB-læser | |
| 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory | |
| B5L28A Indvendige HP USB-porte | |
| B5L34A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark | |
| X3D03A HP Universal USB Proximity-kortlæser | |
| Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser | |
| Service og support | U8CG3E 3 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M55x-service |
| | U8CHOE 4 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M55x-service |
| | U8CH1E 5 års HP-service på næste hverdag med Color LaserJet M55x-service |
| | U8CJ4PE 1 års HP-service på næste hverdag efter garantiens udløb med Color LaserJet M55x-service |
| | U8CJ7PE 2 års HP-service på næste hverdag efter garantiens udløb med Color LaserJet M55x-service |
| | U9JT1E HP-installationstjeneste med netværkskonfiguration af personlig scanner og printer (1 enhed) |

Tekniske specifikationer

| | |
|--|--|
| Model | HP Color LaserJet Enterprise M554dn-printer |
| Produktnummer | 7ZU81A |
| Funktioner | Print |
| Kontrolpanel | 6,86 cm QVGA LCD-farvegrafikskærm med 24 taster |
| Udskriv | |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivningshastighed ¹ | Sort (A4, almindelig): Op til 33 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 33 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 39 billeder/min.; Farve (A4, dupleks): Op til 39 billeder/min.; |
| Udskrivning af første side ² | Sort (A4, klar): På kun 6,7 sek.; Farve (A4, klar): På kun 7,6 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 9 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 9 sek.; |
| Udskriftsopløsning | Sort (bedst): HP Imageret 3600; Farve (bedst): HP Imageret 3600; Teknologi: HP ImageREt 3600, Pantone-kalibreret; |
| Normeret forbrug pr. måned | Op til 80000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 2.000 til 8.500 |
| Printerens avancerede softwarefunktioner | Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP ePrint, ROAM som ekstraudstyr til nem udskrivning, åben platform som kan udvides, FutureSmart-firmware, instant-on-teknologi, HP Auto-tænd/sluk-teknologi, scan til lettilgængelig USB, dobbeltsidet udskrift, hardwareintegrationslomme, 2,7" farveskærm med 10 taster, udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, gem udskriftsjob |
| Standardprintersprog | HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7), XPS |
| Skrifttyper og skriftsnit | 105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der er skalerbare i HP PCL, 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (indbygget euro-symbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Ca |
| Udskriftsområde | Udskriftsmarginer Top: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Bund: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Venstre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede, Højre: 2 mm absolut/5 mm sikret billede; Maksimalt udskriftsområde : 212 x 352 mm |
| Dupleksudskrivning | Automatisk (standard) |
| Processorhastighed | 1,2 GHz |
| Tilslutning | |
| Standard | Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; Hardwareintegrationslomme |
| Ekstraudstyr | HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A |
| Trådløs forbindelse | Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør) |
| Funktion til mobiludskrivning ³ | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem print; |
| Understøttede netværksprotokoller | Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; NETVÆRKSREGISTRERING: SLP, Bonjour |
| Netværksegenskaber | Ja, via den indbyggede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse med Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard); Trådløst netværk med 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio (ekstraudstyr) |
| Hukommelse | Standard: 1 GB ; Maksimum: 1 GB |
| Mediehåndtering | |
| Antal papirbakker | Standard: 2 ; Maksimum: 3 |
| Medietyper | Papir (almindeligt, let, kontraktpapir, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, blankt kort), farvetransparenter, etiketter, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret |
| Medieformat | Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Bakke (ekstraudstyr): 102 x 148 til 216 x 356 mm Understøttet (mål): Bakke 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Brugerdefineret: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfri bakke 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Brugerdefineret: 102 x 148 til 216 x 356 mm |

| | |
|---|--|
| Model | HP Color LaserJet Enterprise M554dn-printer |
| Produktnummer | 7ZU81A |
| Mediehåndtering | Standardinput: 100-arks universalbakke, 550-arks input papirbakke 2 Standardoutput: 250-arks udbakke Valgfrit input: 550-arks mediebakke 3 |
| Gramvægt | Bakke 1: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Bakke 2: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir); Valgfri bakke 3: 60 til 220 g/m ² (almindeligt papir), 105 til 220 g/m ² (blankt papir) |
| Papirkapacitet | Bakke 1: Ark (75 g/m ²): 100; transparenter, karton (163 g/m ²): 50; karton (216 g/m ²): 30; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparenter: 200 Bakke 3: Ark (75 g/m ²): 550; etiketter, karton (163 g/m ²), transparenter: 200 Maksimum: Op til 1.200 ark |
| Udskriftsbakkens kapacitet | Standard: Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Op til 100 ark Maksimum: Op til 250 ark |
| Kompatible operativsystemer | Windows-klientoperativsystem (32-/64-bit): Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android; Mac: Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Separat PCL6-printerdriver: Få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på http://www.support.hp.com , indtast dit produktnavn og søg. Klik på Brugervejledning, og indtast dit produktnavn, søg efter Brugervejledning, søg efter din brugervejledning til (produktnavn), søg efter afsnittet Understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd |
| Kompatible netværksoperativsystemer | Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint-server, Citrix Ready Kit-certificering - op til Citrix Server 7.18, få mere at vide på http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Få flere oplysninger på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6-/PS-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til http://www.support.hp.com , indtaste dit produktnavn og søge. Klik på Brugervejledning, indtaste produktnavnet, og søg efter Brugervejledning, søg efter Brugervejledning til (produktnavn), søg efter afsnittet Understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer på http://www.hp.com/go/upd |
| Mindste systemkrav | Windows: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere hardwarekrav til OS på http://www.apple.com |
| Medfølgende software | Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com |
| Sikkerhedsstyring | Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere; Netværk: IPsec/firewall med certifikat; På forhånd delt nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationslomme til sikkerheds løsninger; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi (konstant overvågning af enheden mod angreb); HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetscheck med selvhelbredende funktionalitet); Godkendelseslister (indlæser kun godkendt kode; DLL-filer, EXE-filer etc.); Indlejret Trusted Platform-modul (TPM); HP Connection Inspector; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager og Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i ArcSight og Splunk SIEM'er |
| Printeradministration | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web Jetadmin-software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP-proxyagent, HP WS Pro-proxyagent, Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deploy) |
| Mål og vægt | |
| Printermålt (B x D x H) | Minimum 458 x 479 x 400 mm; Maksimum 820 x 785 x 400 mm |
| Pakkemålt (B x D x H) | 600 x 500 x 598 mm |
| Printervægt | 27,5 kg |
| Pakkevægt | 31,3 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed |
| Lagerforhold | Temperatur: -20 til 40°C |
| Lydforhold | Lydintensitet: 6,4 B(A) (ved print af 33 sider/min.) Lydtryk: 51 dB(A) (ved 33 sider/min.) |
| Strømforsyning | Krav: Indgangsspænding: 200 til 240 VAC, 50 Hz; Forbrug: 589 watt (udskrivning), 28,5 watt (klar), 2,17 watt (dvale), 0,07 watt (slukket automatisk/tændt manuelt), 0,48 watt (slukket automatisk/tændt automatisk/Wake on LAN); Typisk elforbrug (TEC)⁴: Energy Star 3.0: 0,395 kWt/uge; Blue Angel: 1,203 kWt/uge; Strømforsyningstype: Intern (indbygget) strømforsyning på 220 V; |
| Teknologi til energibesparelse | HP-funktionen til automatisk aktivering/deaktivering; Instant-on-teknologi |
| Certificeringer⁵ | CISPR 22:2008 (international) Class A, CISPR 32:2012 (international)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (international)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkendelser afhænger af de enkelte lande. Blue Angel; CECP; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver Overholder Blue Angel⁶ Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer |
| Bæredygtige miljøspecifikationer | Fri for kviksølv |
| Oprindelsesland | Fremstillet i Japan |
| Kassens indhold⁷ | HP Color LaserJet EnterpriseM554dn-printer; Fire forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (kapacitet på 5.500 sider sort, 3.500 sider cyan, magenta, gul sammensat); Toneropsamlingsenhed; Medfølgende dokumentation; Strømledning |
| Garanti², 8 kWt/uge (Blue Angel); 0,653 kWt/uge (Energy Star 3,0) | 1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område. |

Fodnoter

HP's mest avancerede, integrerede sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på HP Enterprise- og HP Managed-enheder med HP FutureSmart-firmware 4.5 eller senere. Erklæringen er baseret på en HP-undersøgelse fra 2019 med offentliggjorte oplysninger om funktioner i konkurrenters printere i samme klasse. HP er den eneste, der tilbyder sikkerhedsfunktioner til automatisk registrering, forhindring og genoprettelse efter start med selvreparation i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders modstandsevne over for angreb fra internettet. Se en liste over kompatible produkter på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Certificeret af tredjepart baseret på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 standardkrav fra May 2019. Certificeringen gælder for HP Enterprise og Managed-enheder, som kører med HP FutureSmart Firmware version 4.5.1 og senere. For flere oplysninger på: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

³ Det kan være nødvendigt at opgradere din firmware for at anvende HP Trusted Platform-modulet.

⁴ Visse funktioner, som aktiveres med fremtidige HP FutureSmart firmware-opgraderinger, er muligvis ikke tilgængelige på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske karakteristika ved produktet begrænser den nye funktionalitet.

⁵ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke de første testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁷ Den trådløse ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset, hvis en aktiv VPN-forbindelse anvendes.

⁸ Afhængigt af specifikationer for landeopsætning.

⁹ Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.

¹⁰ HP slukket automatisk/tændt automatisk-teknologifunktionalitet afhænger af printeren og indstillingerne. En opgradering af firmwaren kan være nødvendig.

¹¹ Programtilgængeligheden varierer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/recycle>.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Kunden kan anskaffe HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/tilbehør til trådløs forbindelse eller RadBeacon-USB'en. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.

⁴ Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh).

⁵ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

⁶ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Blue Angel-værdien er typisk baseret på måling af en 230 V-enhed.

⁷ Den angivne kapacitet for sammensatte farver (C/M/Y) og sort er baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/toneryield>. De farvepatroner, som følger med Color LaserJet Enterprise M554, kan have en højere kapacitet end dem, der er angivet på printerenheder, som er fremstillet før 2021.

