



# HP LaserJet Pro MFP 4102fdw-skriver

Få lynraske utskriftshastigheter, skanning av store volumer og enkel administrasjon med LaserJet Pro.

Denne skriveren er laget for maksimal produktivitet med raske hastigheter og pålitelig maskinvare, som sørger for problemfri hverdagsbruk uansett hvor du jobber, slik at du kan fokusere mer på selve arbeidet.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Hovedpunkter

- Instant Ink for Laser er tilgjengelig
- HP Wolf Pro security
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Rask utskriftshastighet (40 sprm A4)
- Høy månedlig driftssyklus (80 000 sider)
- Tobånds WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- 50-arks ADM med tosidig skanning i én passering



Team management



Fast two-sided printing



2-sided scanning



Scan to USB device



Easy setup



ROAM



Dashboard



Worry-free wireless



HP JetAdvantage compatible

## Maksimal produktivitet.

- Støtt dynamiske arbeidsgrupper med denne smarte og raske skriveren, ideell for opptil 10 brukere.
- Øk farten på arbeidsflyten med maksimale utskriftshastigheter i HPs pro-klasse som oppfyller kravene i miljøer med høye krav.<sup>1</sup>
- Skann begge sider i en passering. Dine brukere får gjort mer på mindre tid med dobbeltsidig skanning.
- Få lett tilgjengelig produktivitet. Skriv ut, skann og få tidsbesparende snarveier med HP Smart-appen.<sup>2</sup>

## Sømløs administrasjon.

- Sentraliser utskriftsadministrasjonen for virksomheten. Funksjonsutvalget i HP Web Jetadmin gjør dette enkelt.<sup>4</sup>
- Sett opp skriverne raskt uansett hvor jobben utføres. Skytilkobling gjør dette enkelt for IT-teamet.
- Få tilgang til skriverne via ett enkelt dashboard. Smart Admin veileder deg gjennom oppsettet og gir IT synlighet.<sup>3</sup>
- Unngå avbrudd med Wi-Fi® som leter etter de beste tilkoblingene, slik at du kan forbli på linjen på en smart måte.<sup>5</sup>

## HP Wolf Pro Security.

- Få skriversikkerhet fra første stund. Forhåndsconfigurerte innstillinger betyr at den er klar til bruk.
- Sett opp skriverens sikkerhet fra dashboardet. Smart Admin gjør IT-konfigurasjonen og -overvåkingen enkelt.<sup>3</sup>
- Legg til et sikkerhetslag. PIN/pull-alternativ autentiserer bare utskriftsjobbene når du er tilstede.
- Angi konfigurasjonspoliser og valider innstillinger universelt med HP Security Manager.<sup>6</sup>

## Problemfri rekvisitaadministrasjon med Instant Ink.

- Registrer deg for å spare penger på original HP-toner med Instant Ink. Få toner, levering og resirkulering.<sup>7,8,9</sup>
- Med Instant Ink for laser går du aldri tom for toner.<sup>10</sup>
- Med Instant Ink blir toner levert automatisk til ansatte eller kontorer, alt på en samlektura.<sup>9</sup>
- Med Instant Ink kan du velge den riktige planen for hver skriver. Endre eller avslutt når som helst.<sup>11</sup>

## Produktomvisning

1. Designet for arbeidsgrupper på opptil 10 brukere
2. Forhåndsconfigurerte sikkerhetsinnstillinger
3. Manuell USB
4. Automatisk tosidig utskrift
5. Hi-Speed USB-porter, innebygd Gigabit Ethernet
6. Utskriftshastigheter på opptil 40 spm (A4), 350-arks standard papirkapasitet



## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	
Tilbehør	
Service og kundestøtte	U42TZE – HP 3 års tjeneste neste virkedag for LaserJet Pro MFP 410x U42U8PE – HP 1 års tjeneste neste virkedag etter utløpt garanti for LaserJet Pro MFP 410x

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro MFP 4102fdw-skriver
Produktnummer	Z2624F
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	2,7-tommers touch-fargeskjerm
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 40 spm ; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 34 bpm
Første side ut <sup>2</sup>	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 6,3 sek ; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 8,8 sek
Utskriftsoppløsning	<b>Svart-hvitt (best):</b> Fine linjer (1200 x 1200 ppt) ; <b>Teknologi:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, econo-modus
Månedlig kapasitet	Opptil 80 000 sider A4; <b>Anbefalt månedlig sidevolum:</b> 750 til 4000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner <sup>3</sup>	Automatisk dupleksutskrift og hefteutskrift, N-opp-utskrift, sortering, vannmerker, installer kun skriverdriver, Economode for tonerbesparelser, kan bruke en rekke forskjellige papirstørrelser og -typer
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript nivå 3-emulering, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmargener</b> Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; Maksimalt utskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)
Kopiering	
Kopieringshastighet	<b>Svart (A4):</b> Opptil 38 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	ID-kopiering; Antall kopier; Endre størrelse (inkludert 2-opp); Lysere/mørkere; Forbedringer; Oppr. størrelse; Innbinding; Sortering; Skuffvalg; Tosidig; Kvalitet (utkast/normal/best); Lagre gjeldende innstillinger; Gjenopprett fabrikkstandarder; <b>Største antall eksemplarer:</b> Opptil 9999 kopier; <b>Forminsking/forstørrelse:</b> 25 til 400 %
Skanning	
Skannehastighet <sup>4</sup>	<b>Normal (A4):</b> Opptil 29 spm / 46 bpm (sv-hv), opptil 20 spm / 34 bpm (farger); <b>Tosidig utskrift (A4):</b> Opptil 46 bpm (sv-hv), opptil 34 bpm (farger)
Skannetilformat	PDF, JPG, TIFF
Skannerespesifikasjoner	<b>Skannertype:</b> Planskanner, ADM; <b>Skanneteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Skannemetoder:</b> Knapper for skanning, kopiering, e-post eller filer på frontpanelet; HP Skann-programvare; og brukerprogram via TWAIN eller WIA; <b>Twain-versjon:</b> Versjon 2.3; <b>Tosidig ADM-skanning:</b> Ja; <b>Optisk skanneoppløsning:</b> Opptil 1200 x 1200 ppt
Avanserte skannerfunksjoner	ADM for tosidig skanning i én passering; Skann til skyen (Google Drive og DropBox); Skann til e-post med LDAP-opplag av e-postadresse; Skann til nettskanneprogram; Skann til USB; Skann til Microsoft SharePoint®; Skann til datamaskin med programvare; Faksarkiv til nettskanneprogram; Faksarkiv til e-post; Faks til datamaskin; Aktiver/deaktiver faks; Hurtigsett
Anbefalt månedlig skannevolum	750 til 4000
Område som kan skannes	<b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 216 x 297 mm; <b>Minste mediestørrelse (ADM):</b> 102 x 152 mm <b>Maksimal mediestørrelse (ADM):</b> 216 x 356 mm
Bitdybde/gråtonenivåer	24-bit / 256
Faksing	
Faksing	Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks	<b>Faksminne:</b> Opptil 400 sider; <b>Faksoppløsning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 300 x 300 dpi; <b>Hurtigoppriking:</b> Opptil 200 numre
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Automatisk faksreduksjon; Automatisk gjenoppriking; Utsatt sending; Videreføring av faks; TAM-grensesnitt; Søppelstørrelse; Gjenkjenning av særskilt ringemønster; Omslagsside; Blokker faks; Faktureringskoder; Lagre og laste inn; Faksaktivitetsrapporter; Innstilling for ringeprefiks; Skriv ut fakslog; HP digital faks
Prosessorstyrt hastighet	1200 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 erts-USB bak; 1 USB-port på front; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T-nettverk; 802.3az (EEE); 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi-radio + BLE
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå kø-støtte), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP, FW-nedlasting
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X
Harddisk	Nei
Minne	Standard: 512 MB ;Maksimum: 512 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ;Maksimum: 3
Medietyper	Papir (vanlig, EcoEFFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, brevhode, forhåndstrykt, hullark, resirkulert, grovt); konvolutter; etiketter;
Mediестørrelse	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Skuff 2, 3: 104,9 x 148,59 til 215,9 x 355,6 mm <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japansk postkort; Dobbeltsidig japansk postkort rotet; Konvolutt #10; Konvolutt Monarch; Konvolutt B5; Konvolutt C5; Konvolutt DL; Egendefinerte størrelser; 4 x 6 tommer; 5 x 8 tommer; Statement; Skuff 2 og skuff 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Egendefinerte størrelser; A5-R; 4 x 6 tommer; B6 (JIS) <b>ADM:</b> Letter; Legal; A4; egendef. størrelser 102 x 152 til 216 x 356 mm
Mediehåndtering	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks papirskuff 1, 250-arks papirskuff 2; 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) <b>Standard utkapasitet:</b> 150-arks utskuff <b>Ekstra innenhet:</b> Valgfri tredje 550-arks papirskuff
Medievekt	Skuff 1: 60-200 g/m <sup>2</sup> ; skuff 2, valgfri 550-arks skuff 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
Papirkapasitet	<b>Skuff 1:</b> Ark: 100; Konvolutter: 10 <b>Skuff 2:</b> Ark: 250 <b>Skuff 3:</b> Ark: 550 (tillegg) <b>Maksimum:</b> Opptil 900 ark (med ekstra 550-arks papirskuff) <b>ADM:</b> Standard, 50 ark
Utskuffkapasitet	<b>Standard:</b> Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter <b>Maksimum:</b> Opptil 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell
Minstekrav til systemet	<b>Windows:</b> 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling eller USB-port; Nettleser. For ytterligere maskinvarekrav for operativsystem, se microsoft.com; <b>Mac:</b> 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling eller USB-port; Nettleser. For ytterligere maskinvarekrav for operativsystem, se apple.com;
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken, bare på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> og <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant; HP Web JetAdmin-programvare; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (del av HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (del av HP WebJetAdmin); Ressurssett for skriveradministrasjon for HP Universal Print Driver (driverkonfigurasjonsverktøy; Driveradministrasjonsverktøy; administrator for administrert utskrift)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	<b>Minste</b> 420 x 390 x 323 mm; <b>Maksimum:</b> 430 x 634 x 325 mm
Skrivervekt	12,6 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5 °C <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 40 °C
Akustisk	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,7 B(A) <b>Akustisk trykkemisjon:</b> 54 dB(A)
Strøm	<b>Krav:</b> 220-volts inngangsspenning; 220 til 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Forbruk:</b> 510 watt (aktiv utskrift), 7,5 watt (klar), 0,9 watt (hvilemodus), 0,9 watt (auto-av / vekking ved tilkobling av LAN, aktivert ved levering), 0,06 watt (auto-av / manuelt på), 0,06 (manuelt av); <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> 0,40 kWh/Week (Blue Angel); <b>Type strømforsyning:</b> Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; Hurtigstartteknologi; EcoSmart svart toner
Sertifiseringer	RCM (Australia), TÜV- og GS-merke (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (India), KC (Sør-Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodsja, Ukraina, EAC, øst-europeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippinene osv. <b>Standard for elektromagnetisk stråling:</b> CISPR 32:2015 klasse B / EN 55032:2015 klasse B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 klasse B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 del 15 klasse B; ICES-003, utgave 7 klasse B IT ØKO-erklæring <b>Blue Angel-samsvar</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita <b>Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder:</b> ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Kompatibelt med tilgjengelighetstilbehør; Inneholder resirkulert plast fra forbruker
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Innhold i esken <sup>5</sup>	Z2624F HP LaserJet Pro MFP 4102fdw Printer; Preinstallert HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable
Garanti	Ett års garanti med reparasjon på verksted/depot. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Du kan kontakte en kontraktsfestet leverandør eller gå til <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> for å lære om HPs prisbelønte service- og kundestøtte i ditt område. (garantikode 4E; garanti-ID A033)

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Målt med ISO/IEC 24734, og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Visse funksjoner/programvarer er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Abonnement kan være påkrevd; abonnement er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com). Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken.
- <sup>3</sup> Enkelt oppsett og administrasjon – Krever bruk av Smart Admin-dashbordet for skriveroppsett og registrering av brukere.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin er tilgjengelig for nedlasting uten ekstra kostnader fra [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>5</sup> Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Lær mer på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjelp av opptil 12 ikke-overlappende kanaler kontra bare 3 ikke-overlappende kanaler for kun 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-bånd (opptil 150 mbps) kontra 2,4 GHz-bånd (opptil 72,2 mbps). Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat.
- <sup>6</sup> HP JetAdvantage Security Manager må kjøpes separat. Gå til [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager) for å lære mer.
- <sup>7</sup> Resirkulering: Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale HP-patroner/-kassetter er tilgjengelig i mer enn 60 land, territorier og regioner i Asia, Afrika, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet Partners-programmet. Se mer informasjon på [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle).
- <sup>8</sup> Spar opptil 50 % på toner (svart-hvitt) – Basert på månedlige abonnementskostnader for HP Instant Ink svart-hvitt tonertjenesteplan på 1500 sider uten kjøp av tilleggssett med sider, sammenlignet med kostnaden per side for å skrive ut ISO/IEC 24711-sider på de fleste tradisjonelle A4 svart-hvitt tonerkassettskrivere i klassen <494 EUR og MFP-er priset til <672 EUR ved bruk av originale integrerte kassetter med standard kapasitet (toner og trommel i en kasset). Gjennomsnittlig CPP per land brukt for å avgjøre påstand om prosentvise besparelser kontra CPP for HP Instant Ink. Salgspriser er ikke vurdert i denne studien. Skrivere som bare bruker XL-kassetter er ekskludert på grunn av ikke-standard maskinvare- og rekvisitmodeller. Keypoint Intelligence-studie fra september 2021, bestilt av HP, basert på offentlig tilgjengelig informasjon per 18. august 2021. Skrivere valgt basert på markedsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 2. kvartal 2021. Hvis du vil vite mer, se: [www.keypointintelligence.com/HPInstantInk](http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInk).
- <sup>9</sup> Automatisk levering og samlefaktura: Skrivere krever direkte tilkobling til Internett for deltakelse i programmet. Internett-tilgang selges separat.
- <sup>10</sup> Gå aldri tom: Basert på planbruk, Internett-tilkobling til kvalifisert HP-skriver, gyldig betalingskort, e-postadresse og leveringstjeneste i ditt geografiske område.
- <sup>11</sup> Endre eller avslutt: Du kan endre eller avbestille planen når som helst på nettet. Hvis du bestemmer deg for å avslutte HP Instant Ink-planen, kan du gå tilbake til å bruke originale HP Standard- eller XL-kassetter. Planoppraderinger trer i kraft umiddelbart og beløpene blir trukket med tilbakevirkende kraft eller vil gjelde for neste betalingsperiode, avhengig av brukers ønske. Nedgraderinger og avslutning av planer trer i kraft etter betalingsperiodens siste dag. Du finner fullstendig informasjon på [hpinstantink.com/terms](http://hpinstantink.com/terms).

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Jobblagingsfunksjonen krever kjøp av en separat USB flash-stasjon med minimum 16 GB kapasitet.
- <sup>4</sup> Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinetylse og programvare.
- <sup>5</sup> Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- <sup>6</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdi er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet og 230 V for Blue Angel. Vær oppmerksom på at produkter i HP LaserJet Pro 4001- og MFP 4101-serien er ENERGY STAR 3.0-sertifisert i USA, og at de funksjonelt likeverdige HP LaserJet Pro 4003- og MFP 4103-seriene oppfyller strømeffektivitetsgrenser for miljømerking.
- <sup>7</sup> Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for å få kapasitetsinformasjon om kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)

