

HP LaserJet Tank MFP 2604-skriverserie



Få utskrift av høy kvalitet til ekstra lave kostnader per side.

- Konstruert for utskrift av store volumer – beholder er forhåndsfylt med toner til 5000 sider.¹
- Spar penger på påfyllinger med HP-tonerpåfyllingssett med ekstra høy kapasitet.
- Lever side etter side med eksepsjonell utskriftskvalitet med skarp tekst og fylldige svarte fargetoner.

Enkel tonerpåfylling på 15 sekunder med original HP-toner²

- Enkel påfylling av original HP-toner på 15 sekunder.²
- Mindre nedetid med HP-tonerpåfyllingsalternativer for 2500 og 5000 sider.¹
- Originale HP-tonerpåfyllingssett har et unikt design og er laget med over 75 % mindre plast.³

Alle funksjoner for overlegen produktivitet.

- Gå fort gjennom dokumenter på flere sider med automatisk tosidig utskrift.
- Skriv ut, skann og del når som helst og hvor som helst med HP Smart-appen.⁴
- Lite vedlikehold med en opptil 50 000 siders bildetrommel med lang driftstid.⁵

Produktomvisning

LaserJet Tank MFP 2604sdw-skriver vises

1. 40-arks automatisk dokumentmater
2. Skarp tekst og konsistente utskrifter
3. Automatisk tosidig utskrift
4. HP Smart Advance
5. Forhåndsfylt med original HP-toner til opptil 5000 sider
6. Opptil 50 000 siders bildetrommel
7. Tobånds Wi-Fi® med selvtilbakestilling og Bluetooth LE
8. Innebygd raskt Ethernet
9. Utskriftshastighet opptil 22 spm (A4)
10. HP WOLF Security Essential
11. 250-arks papirskuff
12. Smarte knapper



Kort om serien



Modell	HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skriver	HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-skriver
Produktnummer	381V0A	381V1A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	
Hastighet	Svart (A4, normal): Opptil 22 spm; Svart (A4, tosidig): opptil 14 bpm	
Tilkobling	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4 / 5 GHz) Wi-Fi-radio + BLE	
Anbefalt månedlig sidevolum	250–2500	

Konfigurerbare elementer, tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1530A HP 153A svart original LaserJet Tank-tonerpåfyllingssett (~2500 sider)
	W1530X HP 153X svart original LaserJet Tank-tonerpåfyllingssett (~5000 sider)
Service og kundestøtte	U04TNE 3 års standard utskifting (tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Midtøsten, Russland, Sør-Afrika, Tyrkia)
	U04TKE 3 års utskifting neste virkedag (tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia)
	U04TSE 3 års innleveringstjeneste (tilgjengelig i Adriaterhavet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Midtøsten, Russland, Sør-Afrika, Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skriver	HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-skriver
Produktnummer	381V0A	381V1A
Kontrollpanel	Ikon-LCD; 3 lamper (Medier, Løkk åpent, WiFi); 10 knapper (WiFi, Ned, Meny, Opp, Kopier, ID-kopiering, Informasjon, Fortsett, Avbryt, På/av)	Ikon-LCD; 2 lamper (medier, løkk åpent); 10 knapper (WiFi, Ned, Meny, Opp, Kopier, ID-kopiering, Informasjon, Fortsett, Avbryt, På/av)
Utskrift		
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Opptil 22 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 14 bpm	
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 8 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 8,4 sek	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi ; Teknologi: 600 x 600 dpi; 600 x 400 dpi	
Månedlig kapasitet	Opptil 25 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 250–2500	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner ^{3,4}	Automatisk tosidig utskrift, HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart-app	
Standard skriverspråk	PCLmS; URF; PWG	
Skrifter og skriftsnitt	Ingen	
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 2 mm, Bunn: 2 mm, Venstre: 2 mm, Høyre: 2 mm; Maksimalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm	
Dobbelt-sidig utskrift	Automatisk	
Kopiering		
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 14 kpm	Svart (A4): DM-EMEA: Opptil 14 kpm; DM-NA/AP: Opptil 22 kpm
Skanning		
Skannehastighet ⁵	Normal (A4): Opptil 19 spm (s-h), opptil 10 spm (farge)	
Skannefilformat	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF	
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM (valgfri); Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: HP Smart-appen; og brukerprogram via Twain; Twain-versjon: Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning: Nei; Største skannestørrelse (plan): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi	
Anbefalt månedlig skannevolum	150 til 1500	
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 148 x 210 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm	
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256	
Prosessorkapasitet	500 MHz	
Tilkobling		
Standard	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4 / 5 GHz) Wi-Fi-radio + BLE	
Trådløst	innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 / 5 GHz)	
Mobil utskriftsfunksjon	HP Smart-appen; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift	
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/Zeroconf; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP	
Nettverksfunksjoner	Ethernet 10/100Base-TX; innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 / 5 GHz)	
Minne	Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB SDRAM	
Mediehåndtering		
Antall papirskuffer	Standard: 1 ; Maksimum: 1 papirskuff	
Medietyper	Vanlig papir, tykt papir, bond-papir, etikett, tynt papir, konvolutt	
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): 102 x 152 til 215,9 x 355,6 mm ; Støttet (metrisk): A6; A5; A4; Nr. 10 konv.; C5-konv.; DL-konv.; B5-konv.; B5(JIS); B6 (JIS); 216 x 340 mm; Egendefinert ; ADM: A4, Letter, Legal	
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 250-arks papirskuff Ekstra innenhet: Ikke relevant	Standard arkkapasitet: 250-arks papirskuff Ekstra innenhet: Ikke relevant ADM: Standard, 40 ark
Medievekt	60 til 163 g/m ² ; ADM: 60–90 g/m ²	
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 250; Konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 250 ark	Skuff 1: Ark: 250; Konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 250 ark ADM: Standard, 40 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Støtter ikke transparente Maksimum: Opptil 100 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux	
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits; Linux (du finner mer informasjon på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)	
Minstekrav til systemet	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32- eller 64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, Microsoft® Internet Explorer eller Edge.; Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB harddisk; Internett kreves	
Medfølgende programvare	Ingen CD i esken; Nedlastbar programvare fra http://www.hp.com eller http://123.hp.com	
Sikkerhetsadministrasjon	Sikker oppstart, sikker fastvareintegritet, kjøretidskodeintegritet, passordbeskyttet EWS, sikker nettilgang via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 deaktivert som standard; OpenSSL versjon 1.1.1; Aktivering/deaktivering av nettverksporter; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, Endring av community-passord; Sikre standarder, krypterte data ved hvile, aktiv FW-oppdatering, Admin-passord som standard, chiffer- og TLS-utvalg; Kontosperring; Sikker Wi-Fi-oppsett	
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)	
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	Minste 368 x 326 x 255 mm; Maksimum: 368 x 390,5 x255mm	Minste 418 x 345 x 311,4 mm; Maksimum: 418 x 398,5 x 311,4 mm
Skrivervekt	7,9 kg	9,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF	
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 60 °C	
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,3 B(A); Akustisk trykkemisjon: 49 dB(A)	
Strøm ⁷	Krav: 110V – 127V nominell ved +/-10 % (min. 99V, maks. 140V), 50–60 Hz nominell +/- 3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz), 220V – 240V nominell ved +/-10 % (min. 198V, maks. 264V), 50–60 Hz nominell +/- 3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); Forbruk: Aktiv utskrift: 390 w, Klar: 27 w, Hvilemodus: 0,51 w, Manuelt av: 0,05 w, Auto-av / Manuelt på: 0,05 w, Auto-av / Wake on LAN: 0.5w ; Typisk strømforbruk (TEC): Energy Star: 0,194 Kwh/uke; Blue Angel: 0,203 Kwh/uke ; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning	
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi	
Sertifiseringer	RCM (Australia), TUV- og GS-merke (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (India), KC (Sør-Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodsja, Ukraina, EAC, øst-europeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippinene osv. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR32:2015 og CISPR 35:2016 /EN55032:2015 – Klasse B; EN 61000-3-3:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC tittel 47 CFR, Del 15 Klasse B/ICES-003, Utgave 6 Blue Angel; EPEAT® silver-registrert Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløst: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 / ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC tittel 47 CFR, del 15 underdel C og E / RSS 247 Utgave 1, 2015 og RSS 102 Utgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Inneholder resirkulert plast fra forbruker	
Blue Angel-samsvar	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita	
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam	
Innhold i esken ⁷	381V0A HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skriver; HP svart original LaserJet Tank-bildetrommel (introduksjonskapasitet på ca. 5000 sider med svart toner); Strømledning; Installasjonsveiledning; Referansehåndbok; Regulerings-/støtteblad	381V1A HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-skriver; HP svart original LaserJet Tank-bildetrommel (introduksjonskapasitet på ca. 5000 sider med svart toner); Strømledning; Installasjonsveiledning; Referansehåndbok; Regulerings-/støtteblad
Garanti	Opptil 3 års utvidet garanti ved registrering innen 60 dager på www.hp.com/go/lasertank-warranty	

Fotnoter

¹ Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på trykte sider og andre faktorer. Gjennomsnitt basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Ytterligere utskrevne sider krever tonerpåfylling. Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies for detaljer.

² Når den brukes i samsvar med instruksjonene. Gjennomsnittlig påfyllingstid basert på HPs interne testing.

³ Plastreduksjon på over 75 % beregnes ved å sammenligne vekten av plast i tonerpåfyllingssett og emballasje for HP Neverstop Laser 103/143 A/AD og HP Laser NS 108 A/AD.

⁴ Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Enkelte funksjoner/programvare er bare tilgjengelig på engelsk og varierer mellom skrivebordsprogrammer og mobilapper. Abonnement kan være nødvendig; abonnement er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på HPsmart.com. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. Liste over støttede operativsystemer er tilgjengelig i app-butikkene.

⁵ Bildetrommelens kapasitet er på ca. 50 000 enkeltstående sider (papir i letter- eller A4-størrelse). Mange faktorer er med på å avgjøre den faktiske brukstiden for bildetrommelen, for eksempel temperatur, fuktighet, papirtype, tonertype som brukes og andre variabler. Bildetrommeleneheten kan skiftes ut hos en autorisert tjenesteleverandør.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Tilgjengeligheten til HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriver og innstillinger; Kan kreve en fastvareoppgradering.

⁴ Krever nedlasting av HP Smart-app. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Enkelte funksjoner/programvare er bare tilgjengelig på engelsk og varierer mellom skrivebordsprogrammer og mobilapper. Abonnement kan være nødvendig; Abonnement er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på: HPsmart.com; Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. Liste over støttede operativsystemer er tilgjengelig i app-butikkene.

⁵ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

⁶ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.

⁷ HP svart original LaserJet Tank-bildetrommel (introduksjonskapasitet på ca. 5000 sider med svart toner). Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for informasjon om kapasitet som er inkludert i skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.

